

## M18 FBJ5-0X | M18 FUEL™ stikksag



- Med POWERSTATE™ motor for raske kutt, lang levetid og opptil 32 m kutt i 19 mm OSB (på ett 5.0 Ah batteri).
- REDLINK PLUS™ elektronikk gir et avansert digital overbelastningsvern for maskin og batteri, og en enestående forbedring av verktøyets ytelse under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ batteri har en overlegen konstruksjon, elektronikk og konstant ytelse. Gir mer brukstid og lengre levetid på batteriet.
- Milwaukee® patentert FIXTEC bladfeste for raskt og enkelt bladbytte.
- Fem trinns pendelfunksjon for raskere kutt.
- Dobbelsidig av- og påbryter gir brukeren mulighet til å slå sagen av og på i alle stillinger.
- 6 trinns hastighet med automatisk start. Sagen starter sakte, og øker til innstilt hastighet når den møter motstand. Gir myk og nøyaktig kuttstart.

	M18 FBJ5-0X
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Gjæringskapasitet (°)	45
Leveres i	HD Box
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)	19
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)	10
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	100
Medfølgende lader	-
Pendelinnstillinger	4
Pendulfunksjon	Ja
Slaglengde (mm)	25
Slagtall, ubelastet (slag/min)	800 - 3500
Spenning (V)	18
Standardudstyr	1 blad, støvsugeradapter, støvdeksel, fiisingsbeskyttelse og sålesko
Vekt med batteri (kg)	-