

# Radiolader DAB+ CXT® / LXT®

## DMR301

12V max – 18V

**Robust og sprutsikker byggeplassradio som kan bruke og lade 12V og 18V batterier**

Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. USB for lading av mobil og liknende. Mikro USB for software oppdateringer. Kraftig og fin stereolyd. LCD skjerm med mulighet for tekstinformasjon fra DAB sendinger, IP64 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, to 89mm høyttalere og bærehåndtak. Leveres i eske uten batterier og lader.



**CXT LXT** Bluetooth®

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Spenning                      | 12V max - 18 V        |
| Spenning CXT                  | ✓                     |
| Spenning LXT                  | ✓                     |
| Batteribeskyttelse            | ✓                     |
| Frekvensområde FM             | 87,5 - 108 MHz        |
| Frekvensområde DAB            | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frekvensområde DAB+           | 174,928 - 239,200 MHz |
| IP-grad                       | 64                    |
| Vekt med batteri (EPTA)       | 4,4 kg                |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 268 x 185 x 305 mm    |
| Bluetooth                     | ✓                     |

### Brukerfordeler

- AUX-inngang.
- USB kontakt for eventuell lading av telefonen.
- Leveres med AC adapter.
- Bluetooth høyttaler.

**EAN 0088381899550**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

